

## Anleitung für die manuelle Einbuchung in das Drei Netz mit dem WebCube

Bitte führen Sie folgende Schritte durch, um mit Ihrem Webcube manuell ins Drei Netz einzubuchen.

- 1.)Stellen Sie wie gewohnt die Verbindung zu Ihrem WebCube mittels WLAN her.
- 2.)Öffnen Sie Ihren Browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc.) und geben in die Adresszeile folgende Adresse ein => <u>http://192.168.1.1</u> Drücken Sie anschließend "Enter". Sie werden nun zu der Webcube Einstiegsseite weitergeleitet.



3.)Geben Sie als Kennwort "Admin" ein und drücken Sie den Button "Anmelden":

3WebCu	ıbe.		
erbindungsstatus	Nicht verbunden	<b>Ändern Sie Ihre Einstellungen.</b> Benutzername	admin
SIM-Karten-Status	USIM bereit	Kennwort	
Adresse	0.0.0.0	Anmelden	
tztyp	WCDMA		
	00.00.00		

4.)Klicken Sie links im Auswahlmenü auf "Erweiterte Einstellungen" und danach auf das Icon "Mobile Netzeinstellungen"

3WebCube	e.				3 9
3WebCube.	Einstellungen				
>Verbindungsstatus					
>SMS		SIM			DHCP
>Wartung					
Einstellungen verwalten	System	USIM-Einstellungen	Mobile Netzeinstellungen	Profilverwaltung	DHCP
>Schnelleinstellungen	Base County W				
>Erweiterte Einstellungen	Common California				
>Sicherheitseinstellungen					
	WLAN	SNTP	Statisches Routing		



5.)Wählen Sie den Modus "Manuell" im Dropdownmenü aus und klicken auf "Anwenden"

3WebCube.				
3WebCube. >Verbindungsstatus >SMS >Wartung	Mobile Netzeinste Modus:	Ilungen Manuell	Abbrechen	
Einstellungen verwalten Schnelleinstellungen Erweiterte Einstellungen Sicherheitseinstellungen				

## 6.) Die Netzsuche läuft jetzt

3WebCube.			
Abmelden			
3WebCube.	Mobile Netzei	nstellungen	
>SMS >Wartung	Modus:	Manuell	T
Einstellungen verwalten Schnelleinstellungen Erweiterte Einstellungen	<pre>Such </pre>	ück Anwenden	Abbrechen
Sicherheitseinstellungen			



7.)Sobald die Netzsuche beendet ist, wählen Sie im Dropdown Menü das Netz "one(3G)(FPLMN)" aus und gehen auf "Anmelden".

57	
3WebCube.	
Abmelden	
3WebCube. >Verbindungsstatus	Mobile Netzeinstellungen
- <u>SMS</u> -Wartung	Modus: Manual  Netzwerk: one(3G)(FPLMN)
Einstellungen verwalten	<zurück anmelden<="" td=""></zurück>
Schnelleinstellungen	
>Erweiterte Einstellungen	
Sicherneitseinstellungen	
3WebCube.	
Abmelden	
3WebCube.	Mobile Netzeinstellungen
seme	
Mastune	Modus: Manual *
THE CALL	3 (36)(HPLMN)
instellungen verwalten	cZurick Ang Mabile A(2GVCPI MN)
Schnelleinstellungen	23214(3G)(FPLMN)
Erweiterte Einstellungen	
Sicherheitseinstellungen	



8.) Ihr WebCube bucht sich nun ins Drei Netz ein und sie können das Internet wieder nutzen.